

COOKTOP

**LUCE**  
**90 CM**

**CKG-5Q-90-LC-3ZEA**



**Possui 1 queimador  
Dual Flame lateral:**  
Com 4.0 kW de potência.



**Acendimento super automático:**  
Através dos manípulos, sem  
necessidade de botão secundário.



**Função Step Flame:**  
Controla a chama dos queimadores  
em 9 níveis para cocção precisa dos  
preparos.



**Trepes contínuas em ferro fundido:**  
Garante maior segurança na  
movimentação de panelas e  
durabilidade contra desgastes.



**COMERCIAL**

**90 cm**

Largura de 90 cm.



Acabamento em aço  
inoxidável, garante maior  
durabilidade do equipamento.



5 queimadores.

 **SABAF**

 **DEFENDI**  
DYNAMIC TECHNOLOGY

Queimadores Sabaf/ Defendi, marca  
fabricante líder em qualidade.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO                      | COOKTOP LUCE 90 CM |
|-----------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                      | CKG-5Q-90-LC-3ZEA  |
| NCM                         | 7321.11.00         |
| EAN                         | 789859E+12         |
| TIPO DE COCÇÃO              | Gás                |
| LARGURA COMERCIAL           | 90 cm              |
| ACABAMENTO                  | Aço Inoxidável     |
| COR DO ACABAMENTO           | Inox               |
| QUANTIDADE DE QUEIMADORES   | 5                  |
| QUEIMADOR DUAL FLAME        | 1 x 4,0 kW         |
| QUEIMADOR RÁPIDO            | 1 x 2,8 kW         |
| QUEIMADOR SEMIRRÁPIDO       | 2 x 1,75 kW        |
| QUEIMADOR AUXILIAR          | 1 x 1,0 kW         |
| TREMPE                      | Ferro fundido      |
| VÁLVULA DE SEGURANÇA        | Sim                |
| ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO | Sim                |
| SUORTE PARA PANELA WOK      | Sim                |
| CHAPA BISTEQUEIRA           | Não                |
| DIMENSÕES DO PRODUTO        | 900 x 60 x 510 mm  |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM      | 935 x 125 x 580 mm |
| PESO LÍQUIDO                | 15 kg              |
| PESO BRUTO                  | 17 kg              |
| POTÊNCIA                    | 11,3 kW            |
| CORRENTE                    | 0,01 A             |
| TENSÃO                      | Bivolt             |
| FREQUÊNCIA                  | 60 Hz              |



## SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br) ou web app <http://app.elettromec.com.br>.